

XTAR L8 Pro

Inteligentní nabíječka baterií 1,2V Ni-MH a 1,5V Li-ion

Uživatelský manuál

Úvod

L8 Pro je inteligentní 8slotová nabíječka pro AA/AAA baterie typu 1,5V Li-ion a 1,2V Ni-MH. Disponuje funkcí obnovy hluboce vybitých baterií a opravou Ni-MH článků, díky čemuž obnovuje jejich výkon a prodlužuje jejich životnost. Nabíječka je vybavena vstupem Type-C a vestavěným displejem se zobrazením stavu v reálném čase, což zajišťuje jednoduché a efektivní nabíjení.

Dynamické řízení napájení

Nabíječka automaticky přizpůsobuje nabíjecí proud podle aktuálně detekovaného výkonu napájecího adaptéru, čímž zajišťuje normální a bezpečné nabíjení baterií.

Návod k obsluze

I. Rozpoznání / aktivace baterie

Po vložení baterie do libovolného funkčního režimu nabíječka automaticky spustí proces detekce a aktivace baterie. Bliká-li ikona typu baterie, probíhá detekce/aktivace. Svítí-li ikona trvale, je proces detekce/aktivace dokončen.

** Proces detekce/aktivace u 1,2V Ni-MH baterií trvá přibližně 10 minut.*

II. Funkce tlačítka

Nabíječka má ovládání jediným tlačítkem. Jednotlivé funkce se ovládají krátkým a dlouhým stiskem.

Krátký stisk: Pokud v libovolném funkčním režimu nedojde do 1 minuty k žádné akci, nabíječka automaticky přejde do úsporného režimu a jas displeje se sníží. V úsporném režimu obnoví jas displeje vložení nebo vyjmutí baterie, případně jedno stisknutí tlačítka. Po obnovení jasu krátký stisk nespouští žádnou funkci.

Dlouhý stisk: Podržením tlačítka lze cyklicky přepínat mezi jednotlivými režimy. Displej při přepínání současně zobrazuje aktuálně zvolený režim.

III. Funkce nabíjení

Po připojení nabíječky k napájecímu adaptéru přejde zařízení automaticky do rozhraní nabíjecí funkce a zůstane v pohotovostním režimu. Po vložení baterie a dokončení procesu detekce/aktivace nabíječka automaticky zahájí nabíjení.

IV. Rychlá obnova (Quick Refresh)

V pohotovostním režimu přepnete podržením tlačítka do režimu rychlé obnovy. Po vložení baterie nabíječka zahájí cyklus vybití–nabití. Po dokončení se zobrazí příslušný symbol dokončení. Tato funkce vybíjí zbytkovou energii, odstraňuje paměťový efekt, zvyšuje kapacitu při jednom nabití a prodlužuje životnost baterie.

** Tato funkce je určena pouze pro 1,2V Ni-MH baterie. U 1,5V Li-ion baterií proběhne v tomto režimu pouze standardní nabíjení až do plného nabití.*

V. Chytrá hluboká obnova (Smart Deep Refresh)

V pohotovostním režimu přepnete podržením tlačítka do režimu hluboké obnovy. Po vložení baterie nabíječka automaticky provede několik cyklů vybití–nabití, dokud proces nedokončí a nezobrazí se symbol dokončení. Tato funkce revitalizuje staré baterie a hloubkově obnovuje jejich efektivní kapacitu. Pokud tento režim výkon baterie účinně nezlepší, doporučuje se pro hloubkovou obnovu přepnout na dřívější zmíněný režim rychlé obnovy.

** Vzhledem k rozdílům v paměťovém efektu u různých baterií se doba potřebná pro obnovu může lišit. V tomto režimu se cyklus „vybití–nabití“ provede maximálně čtyřikrát.*

** Tato funkce je určena pouze pro 1,2V Ni-MH baterie. U 1,5V Li-ion baterií proběhne v tomto režimu pouze standardní nabíjení až do plného nabití.*

VI. Indikace úrovně nabití baterie

Nabíjení: Ukazatele úrovně baterie blikají směrem nahoru.

Vybíjení: Ukazatele úrovně baterie blikají směrem dolů.

Plně nabito / obnova dokončena: 4 segmenty ukazatele svítí trvale.

Poprodejní servis

- Pro poskytnutí poprodejního servisu k výrobku prosím doložte záruční číslo a fakturu (nebo účtenku).
- 15denní bezplatná výměna.
- 24měsíční bezplatná oprava. Výrobek zahrnuje 24měsíční bezplatný opravárenský servis od data zakoupení. Na opravy mimo záruční dobu je nutné uhradit náklady na materiál a přepravu.
- Doživotní technická podpora.

Poznámka: Závady způsobené nesprávným používáním či skladováním nebo nedodržením tohoto návodu k obsluze nejsou společností XTAR kryty. V případě jakýchkoli poprodejních dotazů kontaktujte oficiální zákaznickou podporu XTAR na adrese service@xtar.cc.

Kontrola pravosti

1. Opatrně seškrábněte stírací vrstvu a odkryjte 18místné sériové číslo na zadní straně výrobku nebo na jeho obalu.
2. Přejděte na www.xtar.cc a zadejte sériové číslo pro ověření pravosti (sekce Kontakt – Anti-Fake / Ochrana proti padělkům).

Bezpečnostní informace

3. Nabíjejte pouze baterie kompatibilní s tímto výrobkem. Použití nekompatibilních baterií může vést k poškození nabíječky nebo baterie.
4. Nepoužívejte ani nenabíjejte baterii, pokud vykazuje známky vytékání, nabobtnání, poškození pláště, změny barvy nebo deformace.
5. Nevkládejte do nabíječky kovové předměty ani jiné vodivé materiály, aby nedošlo ke zkratu.

6. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou teplotou, na přímém slunečním záření, ve vlhkém prostředí (např. za deště) ani v prašném prostředí.
7. Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte. Pokud je nabíječka poškozena, okamžitě přestaňte výrobek používat.
8. Nezletilé osoby smí výrobek používat pouze pod dohledem a vedením dospělé osoby.
9. Po úplném nabití baterii včas vyjměte.
10. Aktuální informace naleznete na www.xtar.cc.
11. Pokud narazíte na problém, který tento návod nepokrývá, kontaktujte prosím zákaznickou podporu.

Technické specifikace

Parametr	1,5V Li-ion AAA/AA	1,2V Ni-MH AAA/AA
Model	L8 Pro	L8 Pro
Vstup	Type-C 5V/3A	Type-C 5V/3A
Konstantní nabíjecí proud	0,5A × 6 / 0,38A × 8	0,5A × 8
Ukončovací napětí nabíjení	N/A	1,45 ± 0,1V
Ukončovací proud nabíjení	≤ 100mA	N/A
Provozní teplota	0–40 °C	0–40 °C

Přeloženo z originálního uživatelského manuálu XTAR L8 Pro.