

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Kompaktní čelovka / svítlna s magnetickým nabíjením

1. Technické specifikace

LED a barevné varianty

- **Cool White:** 5700–6500 K
- **Neutral White:** Nichia 519A CRI90 – 5000 K
- **Warm White:** Nichia 519A CRI90 – 3000 K

Světelný výkon

Maximální světelný tok:
Cool White: **650 lm (ANSI)**

Výdrž

Maximální výdrž: až **55 dní** (nízký režim)

Klidový odběr

14500 Li-ion: 15–20 μ A
AA baterie: cca 5 μ A

Napájení

Baterie:
1 × 14500 Li-ion (nabíjecí)
1 × AA (alkalická / NiMH – bez nabíjení)
Napěťový rozsah: 0,8 V – 4,2 V

Odolnost

Vodotěsnost: IPX-8
Odolnost proti pádu: 1 m

Rozměry a hmotnost

Délka: 79,8 mm

Průměr hlavy: 21,4 mm

Hmotnost: 33 g (bez baterie)

Obsah balení

Svítilna

Uživatelský manuál

Náhradní O-kroužky

Poutko

Klip

Čelenka

Magnetický nabíjecí kabel

2. Vložení baterie a manipulace s magnetem

Vložte baterii **kladným pólem směrem k hlavě svítilny**.

Při zapnutí **nesměřujte světlo do očí**.

Při nošení svítilny v blízkosti **platebních karet nebo mobilních telefonů** doporučujeme **nahradit magnet gumovou podložkou**, aby nedošlo k poškození.

3. Ovládání svítilny

Zapnutí / vypnutí

Jedno krátké stisknutí bočního tlačítka – zapnutí / vypnutí

Svítilna si pamatuje **poslední použitý režim**

Změna režimů – při vypnuté svítilně

1× klik → paměťový režim (H / M1 / M2)

2× rychlý klik → Turbo (T1 / T2)

3× rychlý klik → Strobe (S1 / S2 / S3)
Podržení 0,5 s → Nízký režim (L1 / L2)

Změna režimů – při zapnuté svítilně

Podržení tlačítka → plynulé přepínání v aktuální skupině
Uvolněním tlačítka se režim uloží do paměti

Přepínání skupin:

Z paměťového režimu:
2× klik → Turbo / zpět
3× klik → Strobe / zpět
Klik + podržení → Low / zpět
Ve Strobe režimu:
2× klik → S1 / S2 / S3

4. Zámek tlačítka (Lock-out) a lokalizační indikátor

4× rychlý klik při vypnuté svítilně → aktivace zámku
Současně se aktivuje **lokalizační LED** (bliká 1× za sekundu)
2× klik → zapnutí / vypnutí lokalizační LED
4× klik → odemknutí, svítilna se zapne v nízkém režimu

5. Indikace nízkého napětí

Pod 3,0 V:
Indikátor blikne 2× každé 2 sekundy
Svítilna krátce problikne každé 2 minuty
Pod 2,7 V:
Svítilna se automaticky vypne

6. Nabíjení

Připojte magnetický kabel k USB zdroji
Přiložte magnet ke kontaktní ploše svítilny

Doporučený zdroj: min. 5 W (5 V / 1 A)

Indikace:

- Červená – nabíjení
- Modrá – plně nabit

⚠ **Nabíjení funguje pouze s baterií 14500 Li-ion (3,6 / 3,7 V).**

⚠ **Nesprávné vložení baterie může poškodit nabíjecí obvod.**

7. Hlavní vlastnosti

Výkonná LED až **650 lm**
Reflektor **U.D.O.C** – vyšší účinnost a lepší paprsek
Magnetické nabíjení
Hliníkové tělo s **tvrdou eloxací typu III**
Výborný odvod tepla (měděná podložka LED)
Široký rozsah napájení (AA i 14500)
Paměť režimu
Inteligentní regulace teploty
Ochrana proti přepólování
Elektronický zámek
Lokalizační blikání
Magnetická patka
Vodotěsnost IPX-8

8. Upozornění a bezpečnost

Nesviťte do očí lidí ani zvířat
Nezakrývejte hlavu svítilny při svícení
Nepoužívejte Turbo dlouhodobě při vysokých teplotách
Neskladujte v blízkosti magnetických médií (karty, telefony)

9. Použití a údržba

Používejte pouze kvalitní baterie

Při delším nepoužívání baterii vyjměte

Pravidelně čistěte kontakty a závity

Při používání ve vlhku **pravidelně mazat O-kroužky**

KONTAKTNÍ ÚDAJE



E-mail

info@sofwul.cz



E-mail

sofwul@ik.me



WhatsApp

+420 728 375 962



Signal

+420 728 375 962



■ UŽIVATELSKÝ MANUÁL.....	1
1. Technické specifikace.....	1
LED a barevné varianty	1
Světelný výkon	1
Výdrž	1
Klidový odběr	1
Napájení	1
Odolnost.....	1
Rozměry a hmotnost	1
Obsah balení	2
2. Vložení baterie a manipulace s magnetem	2
3. Ovládání svítilny.....	2
Zapnutí / vypnutí.....	2
Změna režimů – při vypnuté svítilně	2
Změna režimů – při zapnuté svítilně	3
4. Zámek tlačítka (Lock-out) a lokalizační indikátor	3
5. Indikace nízkého napětí.....	3
6. Nabíjení.....	3
7. Hlavní vlastnosti	4
8. Upozornění a bezpečnost	4
9. Použití a údržba	5