

ACEBEAM H35 – Uživatelský manuál

Přehled produktu

Tlačítko funkce (Function Button)

Když je svítilna ZAPNUTÁ:

- Přepínání režimů jasu: **Low** → **Med** → **High**
- Režim Low: opakovaným stisknutím
- Přepnutí mezi bílým a červeným světlem: dlouhým stisknutím

Tlačítko napájení (Power Button)

- **Zapnutí/Vypnutí:** krátký stisk
- **Turbo režim:** dvojitý stisk
- **SOS režim:** trojitý stisk

Když je svítilna VYPNUTÁ:

- **Ultra-Low:** dlouhý stisk (1 sekunda)
- **Zámek/Odemknutí:** dlouhý stisk (3 sekundy)

Funkce

- Lineární pole 5 vysoce účinných LED pro široké a jasné osvětlení
- Max. výkon 2600 lumenů s dosvitem až 170 metrů
- 46mm světelná plocha redukuje stíny a nerovnoměrnosti
- Úhel svícení >100° pro širší rozhled
- Vysoce účinný obvod (bez PWM) zajišťuje stálý výstup
- Bílé a červené světlo vhodné pro dobrodružství i práci
 - Bílé světlo: 5 úrovní jasu, jednoduché přepínání
 - Červené světlo: až 200 lumenů, dosvit 63 m – vhodné pro noční vidění
- Pohodlné USB-C nabíjení (5V 2A), dobití za cca 3,5 hodiny
- Patentovaný držák se sklonem 70° pro flexibilní osvětlení
- Elastická čelenka – pohodlná i při dlouhém nošení
- Intuitivní dvoutlačítkové ovládání
- Zámek proti nechtěnému zapnutí
- Tělo z hliníku AL6061-T6 s odvodem tepla, odolá pádu z 1,5 m

- IP68 – prachotěsné, vodotěsné do hloubky 2 m po dobu 30 minut

Technické parametry

Režim	Výkon (lm)	Intenzita (cd)	Dosvit (m)	Výdrž
Turbo (bílé)	2600	7225	170 m	1 min + 9 min + 3h50min
High (bílé)	920~320	3150	112 m	20 min + 6h
Medium (bílé)	320~110	1725	83 m	40 min + 20h
Low (bílé)	110	810	57 m	22h
Ultra Low	10	100	16 m	216h
Red Light SOS (červené)	200~100	992.25	63 m	10 min ~ 9,5h
	200~50	992.25	63 m	10 min ~ 44h

Návod k použití

Zapnutí / Vypnutí

- Krátce stiskněte tlačítko Power: **Zapnutí/Vypnutí**

Přepínání mezi úrovněmi bílého světla

- Při zapnutém světle přepínejte režimy: **Low → Med → High**
- Opakovaně stiskněte tlačítko funkce

Turbo režim (bílé světlo)

- Ať už je světlo zapnuto nebo vypnuto, dvakrát stiskněte tlačítko Power pro aktivaci Turbo

Ultra-Low režim

- Při vypnutém světle dlouze (1 sekundu) stiskněte tlačítko Power

Přepínání mezi červeným/bílým světlem

- Při zapnutém světle dlouze stiskněte tlačítko funkce

SOS režim (červené světlo)

- Ať je světlo zapnuto nebo vypnuto, trojitým stiskem tlačítka Power aktivujete SOS

Zámek / Odemknutí

- Při vypnutém světle dlouze stiskněte tlačítko Power (cca 3 sekundy)
- Kontrolka zabliká 3× pro potvrzení aktivace nebo deaktivace zámku
- Pokud je zámek aktivní a stisknete tlačítko, světlo zabliká 3× a nezapne se

Indikátor stavu baterie

Úroveň nabití	Barva indikace
70 % ~ 100 %	Zelená
30 % ~ 70 %	Oranžová
10 % ~ 30 %	Červená (pomalé blikání)
< 10 %	Červená (rychlé blikání)